Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:49

Link do produktu: https://www.herz-sklep.pl/interfejs-do-radioodbiornikow-nice-era-one-lora-ox2ubp-p-1423.html



INTERFEJS DO RADIOODBIORNIKÓW NICE ERA ONE LORA OX2UBP

Cena	**158,99 zł**
Dostępność	**NA ZAMÓWIENIE**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Kod producenta	**OX2UBP**
Producent	**NICE**

Opis produktu

OX2UBP jest interfejsem sprzętowym z **dwoma wyjściami przekaźnikowymi** wyposażonymi w złącze SM. Umożliwia podłączenie odbiorników radiowych Nice z serii "XI" (SMXI, SMXIS, OXI, OXIF, OXIT, OXIFM, OXIBD, OXILR) do central sterujących innych producentów.

Wyjścia przekaźników mają „styk bezpotencjałowy”, więc urządzenie może być użyte w każdym rodzaju centrali z wejściem do sterowania otwieraniem, zamykaniem lub skokowym.

Dane techniczne:

- Typologia: interfejs sprzętowy z 2 wyjściami z niezależnymi przekaźnikami z wtykiem do odbiorników XI
- Typ wyjść: 2 izolowane styki typu NO (zmieniane na NC)
- Zasilanie: 12÷35 Vdc; 12÷28 Vac 50/60 Hz
- Pobór w spoczynku: 25 mA przy 24 Vac (z odbiornikiem OXI)
- Pobór 2 aktywnych przekaźników: 50 mA przy 24 Vac (z odbiornikiem OXI)
- Wydajność styków przekaźnikowych: maksymalnie 0,5 A i maksymalnie 48 Vac (obciążenie rezystancyjne: cos fi = 1)
- Czas styków przekaźnikowych na wyjściu: życie mechaniczne > 1000000 cykli; elektryczne> 200000 cykli (obciążenie rezystancyjne: 0,25 A; 24 Vcc)
- Użytkowanie w środowisku kwaśnym, zasolonym lub potencjalnie wybuchowym: nie
- Montaż: we wnętrzu automatyki lub wyłącznie we wnętrzu odpowiednich obudów ochronnych
- Stopień ochrony obudowy: IP30
- Temperatura eksploatacji: -20°C ÷ +70°C
- Wymiary: 56x53x23 mm
- Masa: 33 g