

Link do produktu: <https://www.herz-sklep.pl/tripod-bramka-obrotowa-ozak-500ed-dwustronny-dwukierunkowy-p-1259.html>



Tripod bramka obrotowa OZAK 500ED dwustronny dwukierunkowy

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	OZAK 500ED
Kod producenta	OZAK 500ED
Producent	OZAK

Opis produktu

Tripod bramka obrotowa OZAK 500ED dwustronny dwukierunkowy

Bramki obrotowe (tzw. tripody) są świetną propozycją wzbogacającym ofertę kontroli dostępu. Dwuramienna bramka obrotowa o wyjątkowym kształcie do kontroli ruchu. Za pomocą diod LED wyświetlany jest stan oraz kierunek przejścia przez bramkę. Wykonany z wysokiej klasy stali nierdzewnej

Cechy główne

- dwustronny
- dwukierunkowy
- stal nierdzewna 304
- wskaźniki kierunku

SPECYFIKACJA TRIPOD OZAK 500ED	
Obudowa	Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316), powierzchnia wykończona szczotkowaniem orbitalnym (opcjonalnie szczotkowanie satynowe).
Ramiona	Dwustronne. Ø40 mm x 2 mm. Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316).
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~4,4 W + ~4,4 W maks. ~12 W + ~12 W.
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.
Przepustowość	Przepustowość mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 97 + 97 przejść/min. Nominalna: ~20 + ~20 przejść/min. Przepustowość mechanizmu (z napędem): Maks. 48 + 48 przejść/min. Nominalna: ~16 + ~16 przejść/min. *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.

Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do +68°C (Opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą), RH 95% bez kondensacji / IP 54 do użytku zewnętrznego. (Opcjonalnie IP 56)
Działanie	Elektromechaniczny system dwukierunkowy (opcjonalnie z napędem silnikowym) z różnymi trybami pracy, w tym z obustronną kontrolą dostępu, z jednej strony swobodnym (wyjście lub wejście), z drugiej strony kontrolowanym dostępem i trybami ograniczania dostępu.
Akcesoria	Jednostki zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, napęd silnikowy, automatyczne opuszczanie (opadnięcie) ramienia, czujnik alarmu, system ogrzewania, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, barierka (separator), płyta montażowa, wskaźnik przejścia na górnej pokrywie, dostosowane górne pokrywy do różnych akcesoriów.